

KENWOOD

HiFi '92

KR-V8040

PRODUKTINFORMATION

Digital Dolby
Pro Logic Surround

UKW/MW/Quartz
Synthesizer Tuner

20 Soeicherplätze

SNPS-System

Video Dubbing

System-
übergreifende
Fernbedienung



AV-Receiver KR-V8040



Unverbindliche Preisempfehlung: DM 1298,-

Dank gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und immer reichhaltigerer Ausstattung erfreut sich der Receiver wieder wachsender Beliebtheit. Dies geschieht nicht zuletzt aufgrund der erweiterten Einsatzmöglichkeiten, die sich durch Integration eines Surroundsystems eröffnen. Kenwood bietet bereits ein breite Palette an A/V-Receiver, von denen das neueste Modell die Bezeichnung KR-V8040 trägt.

Bisher war es nur den Kinobesuchern vorbehalten, Soundeffekte hautnah zu erleben. Mit Dolby Surround wird es jetzt möglich Kinoatmosphäre ins eigene Wohnzimmer zu zaubern. Hinter diesem Markenzeichen verbirgt sich ein spezielles, mehrkanaliges Tonaufzeichnungsverfahren, das Videospielfilme („surround“) mit einer Vielzahl unbearbeiteter Klangeffekte erzeugt. Ein besonderer Decoder entziffernd die Signale und verteilt sie gezielt auf mehrere Lautsprecher im Raum (Front, Center, Rear). Es entsteht für den Betrachter eine räumliche Klangillusion, die ihn mitten ins Geschehen der Handlung versetzt. Entsprechend codierte Videofilme („Dolby Surround“ oder „Dolby Stereo“) gibt es bereits in großer Auswahl (über 3000 Titel).

Zusätzlich bietet der KR-V8040 auch Nachbearbeitungsmöglichkeiten für Videobänder: Bei der Überspielung eigener Videoaufnahmen (z. B. selbstgedrehte Urlaubsfilme) läßt sich mit Hilfe der „Audio-Injection-Funktion“ der Originalton durch Musik oder Geräusche ersetzen. Zur Nachvertonung können alle angeschlossenen Audio-Komponenten verwendet werden.

Mit der IR-Systemfernbedienung lassen sich entsprechende Kenwood-Komponenten steuern. Dabei erleichtert die sog. Automatikfunktion die Bedienung der Geräte. Es genügt ein Tastendruck, um z.B. eine gewünschte Programmquelle zur Musikwiedergabe zu starten und gleichzeitig den Receiver auf diesen Eingang umzuschalten. So ist die Bedienung der Anlage vereinfacht und vereint in einem nicht nur die Senderfrequenzen sondern auch vierstelligen Senderkürzel (SNPS-Funktion) abgelegt werden können. So läßt der Liebblingssender jederzeit und ohne Schwierigkeiten auffinden.

Die kräftigen Verstärkerstufen mit 2 x 120 Watt (Stereobetrieb) sorgen für eine dynamische und druckvolle Musikwiedergabe.

Systemübergreifende Funktionen:

Folgende Kenwood-Modelle sind mit der Systemfernbedienung des KR-V8040 anzusteuern:

DP-7040, DP-5040, DP-3040, DP-7030,
DP-5030, DP-4030, DP-2030, DP-1030,
DP-M6640, DP-M6630

KX-9050S, KX-9050, KX-7030, KX-5530,
KX-5030, KX-3030 KX-W8040, KX-W6040,
KX-W5040, KX-W8030, KX-W6030, KX-W2030

Technische Daten:

UKW-Eingangsempfindlichkeit (DIN)		
Mono	S/N 26 dB, 40 kHz Hub	1,1 μ V
Stereo	S/N 46 dB, 46 kHz Hub	40 μ V
Gesamtklirrfaktor (DIN)		
Mono	1 kHz, 40 kHz Hub	0,15 %
Stereo	1 kHz, 46 kHz Hub	0,4 %
Stereokanaltrennung (DIN, 1 mV) 1 kHz		53 dB
Nennleistung (Stereo-Betrieb)		
(DIN) 1 kHz bei 8 Ohm		2 x 120 Watt
Nennleistung (Surround-Betrieb)		
(DIN) 1 kHz bei 8 Ohm	Front	2 x 70 Watt
	Center	70 Watt
	Rear	2 x 15 Watt
Gesamtklirrfaktor (1 kHz / 50 W / 8 Ohm)		0,03 %
Frequenzgang (+ 0 dB / - 3 dB)		
CD, Video, Tape		10 Hz - 50 kHz
Klangregelung	Bass (100 Hz)	+/- 10 dB
	Höhen (10 kHz)	+/- 10 dB
Allgemein		
Gehäuse-Abmessungen (B x H x T)		440 x 147 x 400 mm
Gewicht		11 kg