

MP3/WMA-CD-Tuner mit „FP-MASK“ und Wechslersteuerung



⊕ Highlights:

**FP-MASK, SRS-WOW (digital), DSP
Digital E's, Dolby Pro Logic II**

**3D/8 Tone FL-Dot Matrix Display
IR-FB RC-420, MOS FET-Endstufen**

▼ Ausstattungsmerkmale

CD-Laufwerk

Integrierter Decoder zum Abspielen von
WMA- und MP3-Files, ID3 Tag Anzeige
Wiedergabe von **CD-R/CD-RWs**
Unterstützung verschiedener File Systeme
Hochwertiger D/A-Wandler mit O-Bit Mute
Zufallswiedergabe, Anspielfunktion
Wiederholfunktion (One, All)

**WMA
MP3**

**CD-R
RW
READY**

Tuner

Radio Daten System (RDS), PTY, RT
FM/MW/LW-Hochleistungstuner, 24 Speicher (18 x UKW,
6 x MW/LW), **Automatische Bandbreitenumschaltung K3i**

**R-D-S
K3i**

Verstärkerteil

Speicher für Klangregelung (Source Tone Memory), Loudness, TI-
Volume Control, Telefon Mute, ATT-Taste

- **FP-MASK, Soft Key Tasten, SRS WOW (digital) + DSP**
Dolby Prologic II-Decoder, AUX-(Cinch) Eingang
- **Vorverstärkerausgänge (Center/Front/Rear/Subwoofer)**
- **Hochaufl. 3D/8 Tone F/L-Display, Lautstärkerehregler**
- **„New Amp Control“ (mit allen PS-Endstufen Bj. '04)**
- **Wechslersteuerung (CH1/CH2 & AUX),
Digital E's (EQ / x over / Laufzeitkorrektur)**
- **Anschlussmöglichkeit für opt. Digital-Radiotuner**
- **Anschlussmöglichkeit für werkseitig installierte Lenk-
radfernbedienung (OEM Wired Rem.) + Opel Display -
ansteuerung, CD-Textanzeige, Telefonstummenschaltung**
- **System QEX, umschalt. Tastenbeleucht., IR-Geber RC-420**

▼ Technische Daten

MOS FET Endstufe

4 x 50 Watt (Max. Ausgangsleistung)
4 x 30 Watt (DIN 45324, 14,4 V)

MOS-FET

Vorverstärkerausgänge

Pegel/Impedanz: 5 Volt / 600 Ohm
(5.1-Anordnung: Center, Front R/L, Rear R/L, Sub)

AUX-Eingang

Max. Pegel/Impedanz: 1200mV / 10 kOhm

Klangregelung

100 Hz +/- 10 dB
1 kHz +/- 10 dB
10 kHz +/- 10 dB

Tuner

Eingangsempfindlichkeit: 0,7 µV/75 Ohm

▼ Allgemein

Betriebsspannung: 14,4 Volt
Max. Stromaufnahme: 10A
Abmessungen (BxHxT): 182 x 53 x 163 mm
Gewicht: 2,1 kg

UVP: 749,- € (in Deutschland)

ab März 2004