

MP3/WMA-CD-Tuner mit Wechslersteuerung

⊕ Highlights:

Wiedergabe von MP3/WMA-Files
MOS FET-Endstufe

K3i-Hochleistungstuner
Disc-Wechslersteuerung

▼ **Ausstattungsmerkmale**

CD-Laufwerk

Integrierter Decoder zum Abspielen von **WMA- und MP3-Files**

Unterstützung verschiedener File Systeme

Wiedergabe von CD-R/CD-RWs

Zufallswiedergabe, Anspielfunktion

Wiederholfunktion (One, All)

**WMA
MP3**

**CD-R
RW
READY**

Tuner

Radio Daten System (RDS), PTY

FM/MW/LW-Hochleistungstuner

Automatische Bandbreitenumschaltung K3i

24 Senderspeicher (18 x UKW, 6 x MW/LW)

**R-D-S
K3i**

Verstärkerteil

Vorverstärkerausgang, Speicher für Klangregelung (Source Tone Memory), elektronische Audioregelung, Loudness, ATT-Taste, TI- Volume Control

- **Abnehmbares Bedienteil, übersichtliches Display mit „White LED“, Telefonstummuschaltung**
- **CD-Wechslersteuerung (CH1/CH2 & AUX)**
- **Anschlussmöglichkeit für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung (OEM Wired Remote)**
- **System Q (Equalizer mit vorprogr. Einstellungen),**
- **Vorbereitet für optionale IR-Fernbedienung**
- **CD-Textanzeige, umschaltbare Tastenbeleuchtung**

▼ **Technische Daten**

MOS FET Endstufe

4 x 50 Watt (Max. Ausgangsleistung)

4 x 30 Watt (DIN 45324, 14,4 V)

MOS-FET

Vorverstärkerausgang

Pegel/Impedanz: 2 Volt / 600 Ohm

Klangregelung

100 Hz +/- 10 dB

1 kHz +/- 10 dB

10 kHz +/- 10 dB

Tuner

Eingangsempfindlichkeit: 0,7 µV/75 Ohm

▼ **Allgemein:**

Betriebsspannung 14,4 Volt

Max. Stromaufnahme 10 A

Abmessungen (BxHxT): 182 x 53 x 155 mm

Gewicht: 1,4 kg

UVP: 189,- € (in Deutschland)

ab Februar 2004