



Auch in schwarzer Gehäuseausführung erhältlich: KRF-V8060D

▼ Tonformate

Digital Surround:

Dolby Digital, Dolby Digital (EX)
DTS-ES (Discrete, Matrix)

Analog Surround:

Dolby Pro Logic II (PL-II)
Circle Surround II (CS-II)
DTS-Neo6



▼ Leistungsangaben

Surroundbetrieb

6 x 100 Watt mit umschaltbarer 6. Endstufe auf Surround-Back oder Subwoofer

Linear TRAIT Transistortechnik

Stereobetrieb:

2 x 100 Watt

▼ Ausstattungsmerkmale

Tuner:

RDS-Tuner mit 40 UKW/MW Festsenderspeichern,
Radiotext, PTY-Funktion, Auto-Memory

DSP:

32-Bit "Melody 32"-DSP incl. 5 Modi: Arena,
Theater 1, Stadium 1, Jazz Club, Disco

Fernbedienung:

Vorprogrammierte IR-Fernbedienung mit Joystick

Schraubanschlüsse für alle Kanäle

Energiesparender „Stand-By“-Trafo (< 1 W)

„Stand By“- und „Main Power“-Schalter

Metallfrontplatte

2 geschaltete Netzausgangsbuchsen

Active EQ, Speaker EQ,

Subwoofer Remix-Funktion

▼ Anschlüsse:

Eingänge:

Analog-Audio:

Tape/MD, CD/DVD, Phono, Video1, Video2, Video3,
6-Kanal-Eingang (DVD-Audio ready), Front A/V

Video:

Video1, Video2, Video3, Front-AV, DVD (FBAS+ S-Video)
2 x YUV-Komponenteneingang

Digital:

2 x opt., 2 x koax. (24 bit, 96 kHz)

Ausgänge:

Analog-Audio: Tape/MD, Video1

Video:

Video1 (FBAS+S-Video)

Monitor (FBAS+S-Video + YUV-Komponentenausgang)

Vorverstärkerausgänge: Surround-Back, Subwoofer

UVP: 629,- € (in Deutschland)

Lieferbar ab Juni 2002