

# KENWOOD

CAR Stereo 2003

## KAC-8401

PRODUKTINFORMATION

### 4-Kanal-Endverstärker



Markteinführung: April 2003

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 249,- (in Deutschland)

### Highlights:

- ▶ **2 x 320 Watt max. Ausgangsleistung**
- ▶ **Bass Boost-Funktion (+6 dB)**
- ▶ **Variables Hoch- und Tiefpassfilter**
- ▶ **Highlevel-Input, Line out**

- **Sinusleistung: 4 x 60 W (4 Ohm/14,4 V) im Vierkanalbetrieb mit 0,08% THD**
- **Sinusleistung: 4 x 90 W (2 Ohm/14,4 V) im Vierkanalbetrieb mit 0,8% THD**
- **Sinusleistung: 2 x 180 W (4 Ohm/14,4 V) im Brückenbetrieb mit 0,8% THD**
- **Maximale Ausgangsleistung: 2 x 320 W (4 Ohm)**
- Übertragungsbereich: 5 Hz - 50 kHz
- Fremdspannungsabstand: 100 dB
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2 V - 5 V regelbar
- Wandler-Netzteil mit MOS-FET-Leistungstransistoren für stabile Spannungsversorgung
- **Bass Boost-Funktion (90 Hz/Verstärker B) Off/+6 dB**
- **Eingangswahlschalter A/AB** zum Betrieb mit nur einer Cinch-Leitung (zweikanalig) oder vierkanaligem Eingang
- **Getrennt var. Hochpass-/Tiefpassfilter** für die Verstärker A & B: Hochpassfilter 50-200 Hz (12 dB/Okt), Tiefpassfilter 50-200 Hz (12 dB/Okt), Vorverstärkerausgang (Line-Out)
- **Druckgussgehäuse aus Aluminium** mit vergrößerter Oberfläche für optimale Wärmeabfuhr und hoher Verwindungssteifigkeit bei geringerem Gewicht
- **Zwei Betriebswahlschalter stereo/mono (Verstärker A/B)**
- **Lautsprechereingang (Highlevel-Input), integr. Lüfter**
- **Vergoldete Anschlussklemmen und Cinchbuchsen**

Januar 2003/Techn. Änderungen vorbehalten