

CAR Stereo '99

KAC-PS201T

PRODUKTINFOR MATION



Highlights:

- ► 2 x 75 Watt (DIN, 4 Ohm)
- ► Hoch- und Tiefpaßfilter
- Sinusleistung: 2 x 75W (4 Ohm/14,4V)
- Sinusleistung: 2 x 150W (2 Ohm/14,4V)
- Sinusleistung: 1 x 300W (Brückenbetrieb/14,4V)
- Sinusleistung: 2 x 50W (4 Ohm/12V)
- Sinusleistung: 2 x 100W (2 Ohm/12V)
- Sinusleistung: 1 x 200W (Brückenbetrieb/12V)
- Übertragungsbereich: 5Hz-50kHz
- Fremdspannungsabstand: 105dB
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2V-5V regelbar
- Hochleistungsnetzteil mit MOS-FET-Transistoren
- Vorverstärkerausgang (Line-Out)

- Vergoldete Cinchbuchsen
- ► B.M.S. Baß-Management-System
- Endstufe mit Ventilatorkühlung
- Betriebswahlschalter Stereo/Mono/Tri-Mode
- Baß-Management-System (B.M.S.) für Baßanhebung 50Hz-100Hz (+6dB / +12dB)
- Betriebsanzeige (LEDs) sowie Regler für Eingangsempfindlichkeit und Filtereinstellungen unter motorisch betriebener Abdeckung auf der Oberseite (Power-Slide)
- Einstellbares Tiefpaßfilter 50Hz-200Hz (18dB/Okt)
- Einstellbares Hochpaßfilter 50Hz-200Hz (12dB/Okt)
- Integriertes Infrasonic-Filter 25Hz (18dB/Okt)
- Vergoldete Anschlußklemmen und Cinchbuchsen