

# KENWOOD

CAR Stereo '99

## KAC-PS501F

PRODUKTINFORMATION

### Performance Standard 4-Kanal Endverstärker



Power-Slide im geöffneten Zustand



Markteinführung: Mai 1999

Unverbindliche Preisempfehlung: DM 1099,- / ÖS 7.999,-

### Highlights:

- ▶ **4 x 75 Watt (DIN, 4 Ohm)**
- ▶ **Hoch- und Tiefpaßfilter**
- ▶ **Infrasonic-Filter**
- ▶ **B.M.S. Baß-Management-System**

- Sinusleistung: 4 x 75W (4 Ohm/14,4)
- Sinusleistung: 4 x 150W (2 Ohm/14,4V)
- Sinusleistung: 2 x 300W (Brückenbetrieb/14,4V)
- Sinusleistung: 4 x 50W (4 Ohm/12V)
- Sinusleistung: 4 x 100W (2 Ohm/12V)
- Sinusleistung: 2 x 200W (Brückenbetrieb/12V)
- Übertragungsbereich: 5Hz-50kHz
- Fremdspannungsabstand: 110dB
- Eingangsempfindlichkeit: 0,2V-5V regelbar
- Hochleistungsnetzteil mit MOS-FET-Transistoren
- **Endstufe mit 3 Ventilatoren zur Kühlung**
- Vorverstärkerausgang (Line-Out)
- Betriebswahlschalter Stereo/Mono/Tri-Mode
- Baß-Management-System (B.M.S.) für Baßanhebung 50Hz-100Hz (+6dB / +12dB)
- Betriebsanzeige (LEDs) sowie Regler für Eingangsempfindlichkeit und Filtereinstellungen unter motorisch betriebener Abdeckung auf der Oberseite (Power-Slide)
- **Einstellbares Tiefpaßfilter 50Hz-200Hz (24dB/Okt)**
- Einstellbares Hochpaßfilter 50Hz-200Hz (12dB/Okt)
- **Integriertes Infrasonic-Filter 15Hz, 25Hz (24dB/Okt)**
- Vergoldete Anschlußklemmen und Cinchbuchsen

Januar 1999/Techn. Änderungen vorbehalten