

MP3/WMA-CD-Tuner mit „FP-MASK“ und Wechslersteuerung



Highlights:

FP-MASK, AUX-Eingang
Soft-Key Funktion

WMA/MP3-Wiedergabe
MOS FET-Endstufen

▼ Ausstattungsmerkmale

CD-Laufwerk

- Integrierter Decoder zum Abspielen von **WMA- und MP3-Files**, ID3 Tag Anzeige
- Wiedergabe von **CD-R/CD-RWs**
- Unterstützung verschiedener File Systeme
- Wiedergabe von **CD-R/CD-RWs**
- Hochwertiger **D/A-Wandler mit O-Bit Mute**
- Zufallswiedergabe, Anspielfunktion
- Wiederholfunktion (One, All)

WMA
MP3

CD-R
CD-RW
READY

R-D-S
K3i

Tuner

- Radio Daten System (RDS), PTY, RT
- FMMW/LW-Hochleistungstuner, 24 Speicher (18 x UKW, 6 x MW/LW), **Automatische Bandbreitenumschaltung K3i**

Verstärkerteil

- 2 Vorverstärkerausgänge, Speicher für Klangregelung (Source Tone Memory), Loudness, TI-Volume Control, ATT-Taste

- **FP-MASK, Soft Key Tasten, Lautstärkedrehregler**
- **AUX-(Cinch) Eingang, Telefonstummuschaltung**
- **„New Amp Control“** (mit allen PS-Endstufen Bj. '04)
- **Wechslersteuerung (CH1/CH2 & AUX), System E's light** (Hoch/Tiefpassfilter & Non Fade Preout)
- **Anschlussmöglichkeit für opt. Digital Radio-Tuner**
- **Anschlussmöglichkeit für werkseitig installierte Lenkradfernbedienung** (OEM Wired Rem.) + **Opel Displayansteuerung, CD-Textanzeige, vorbereitet für opt. IR-FB**
- **System QEX** (Equalizer m. vorprogr. + freien Einstellungen)
- **Umschaltbare Tastenbeleuchtung**

▼ Technische Daten

MOS FET Endstufe

- 4 x 50 Watt (Max. Ausgangsleistung)
- 4 x 30 Watt (DIN 45324, 14,4 V)

Vorverstärkerausgänge

- Pegel/Impedanz: 2 Volt / 600 Ohm (x 2)

AUX-Eingang

- Max. Pegel/Impedanz: 1200mV / 10 kOhm

Klangregelung

- 100 Hz +/- 10 dB
- 1 kHz +/- 10 dB
- 10 kHz +/- 10 dB

Tuner

- Eingangsempfindlichkeit: 0,7 µV/75 Ohm

MOS-FET

▼ Allgemein:

- Betriebsspannung: 14,4 Volt
- Max. Stromaufnahme: 10A
- Abmessungen (BxHxT): 182 x 53 x 162 mm
- Gewicht: 1,9 kg

UVP: 379,- € (in Deutschland)

ab Februar 2004